

Interruptor sensor puertas IR

Tamaño miniatura taladro 9mm



REF. ELEC48

FUNCIONAMIENTO

Sensor interruptor de infrarojos, para detección de apertura de puertas. El circuito interrumpe el paso de corriente, cuando un objeto es detectado dentro del área de acción del sensor, permaneciendo apagado hasta que se abre de nuevo.



CARACTERÍSTICAS

Interruptor sensor IR puertas
 Potencia máxima: 30W(12v.) / 30W(24v.)
 Tensión de trabajo: 12Vcc/24Vcc
 Distancia de detección: 3-8cm
 Dimensiones sensor: 15mm (D) x 12mm (L) Taladro 9mm.
 Dimensiones electrónica: 88x15x10mm.
 Cable de sensor c/conector: 2 metros

