



## INTERRUPTOR SIN CABLES, SIN BATERIA NI PILAS, CONTROL MEDIANTE SMARTPHONE Y ASISTENTE DE VOZ (ALEXIA, GOOGLE HOME,...)

Dispositivo de control inalámbrico de encendido ON/OFF para su aplicación en 100-240V 50/60Hz, con una intensidad máxima de hasta 16A.

**El interruptor cinético no requiere de pilas ni baterías por lo que no necesita mantenimiento.**

Se comunica con el receptor mediante Radio Frecuencia 433.92Mhz.

WIFI: IEEE 802.11 b/g/h 2.4Ghz.

Sincronización con la plataforma TUYA- SAMRT HOME para la integración con diferentes asistentes. Compatible Alexa, Google.

Disponible en opciones ZIGBEE y HOME KIT\*.



\*Consultar disponibilidad



## 3 opciones de control

interruptor cinético ,  
smartphone ,  
control voz (Alexa, Google,...)

Interruptor WIFI autoalimentado

**Características:**

Tensión de entrada **100-240V 50/60HZ**

Corriente máxima **16A**

La certificación **CE/FCC/ROHS**

Material **ABS + PC**

APP **SmartLife/Tuya inteligente**

Temperatura de trabajo **-20 ° C - 50 ° C**


Asistentes: **Alexa Google Control de voz**

WIFI **2,4 GHZ**

Interruptor **APP/WIFI + Kinético autoalimentado**

Interruptor-tamaño **86mm \* 86mm**

Tamaño del controlador **48mm \* 48mm \* 23.5mm**



Tamaño reducido del receptor. Facil de integrar con interruptores mecanicos

